

Gigaset N770 IP PRO

Das DECT IP Multizellensystem für kleine bis mittlere Unternehmen

Highlights:

- Multizellensystem für bis zu 100 Benutzer / SIP-Konten / Mobilteile
- Bis zu 30 gleichzeitige Anrufe
- Bis zu 20 N770 Basisstationen können von einem N770 in Integrator-DECT-Manager Rolle verwaltet werden
- Kompatibel mit vielen IP-basierten Telefonanlagen und virtuellen Telefonanlagen namhafter Hersteller
- Alarm, Messaging and Location Unterstützung über Lizenz
- Nahtloses Handover und Roaming
- Sync over the Air und Sync over LAN
- Telefonbuch Support: LDAP, XML, Remote, zentrales Telefonbuch (nur in kleinen / mittleren Systemgrößen), Broadsoft, 3CX, xHTML
- Professionelle Zero-Touch-Einrichtung mit automatischem Provisioning



Das Gigaset N770 IP PRO ist die erste Wahl für schnurlose Telefonie für bis zu 100 Benutzer.

Die Gigaset N870 Integrator Software ermöglicht die zentrale Verwaltung von N770 an verschiedenen Standorten.

Bis zu 30 parallele Anrufe garantieren ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft in Ihrer Geschäftsumgebung.

N770 kann mit Ihrem Unternehmen wachsen: Per Lizenz können bis zu 21 N770 Basisstationen mit einer N870 Multizelle verbunden werden, um einen größeren DECT-Abdeckungsbereich zu erreichen (zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar über ein Software-Update). Das N770 ist kompatibel zu einer Vielzahl von On-Premise- und Cloud-Telefonanlagen und lässt sich durch Autoprovisioning einfach einrichten. Abgerundet wird der Funktionsumfang durch die Unterstützung von Alarm, Messaging and Location (AML).

DECT-Technologie mit vollständiger Sicherheit

DECT-Technologie ist sicher, da sie digital und verschlüsselt ist. Drahtloses Belauschen eines Gesprächs ist nicht möglich. Die Netzwerksicherheit des N770IP-Systems wird zusätzlich durch SIP-Sicherheit verstärkt. Ende-zu-Ende-Sicherheit ist jetzt gewährleistet. Die Sicherheit umfasst SRTP/SIPS/ TLS, LDAP(S) und HTTPS.

Skalierbar und zukunftssicher

Das N770 DECT-Multizellensystem ist eine erweiterbare Lösung für kleine bis mittlere Unternehmen. Fangen Sie klein an und erweitern Sie später, wenn Ihr Unternehmen eine Lösung für mehr Benutzer erfordert. Per Lizenz können bis zu 21 N770 Basisstationen an eine N870 IP PRO Multizelle angeschlossen werden (zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar über ein Software-Update). Größere Installationen nutzen die Virtual Integrator Software, die verschiedene Standorte, Gebäude und Stockwerke in einem großen Kommunikationsnetzwerk integriert.

Konnektivität

Das N770 IP PRO Multizellensystem ist vollständig kompatibel mit vielen Plattform- und Netzwerkprovidern. Alle professionellen Mobilteile von Gigaset jüngerer Zeit sind kompatibel mit dem N770-System und integrieren sich nahtlos. Eine vollständige und aktuelle Liste der Kompatibilität mit Plattformen, Providern und Mobilteilen kann auf unseren Wiki-Seiten nachgelesen werden.

Gigaset

Technische Spezifikationen

| | | |
|----------------------------------|----------------------|---|
| Tasten | Funktionen | <ul style="list-style-type: none"> Reset und Rollenänderung |
| | Basisstationstaste | <ul style="list-style-type: none"> Beleuchtete Taste mit Statusanzeige (zwei LEDs) |
| Audio | Codecs | <ul style="list-style-type: none"> G.711 G.722 G.729ab VAD/CNG (für G.729ab) Opus (Auf Anfrage) AMR-WB (Auf Anfrage) |
| Telefonbuch | Zentrale Kontakte | <ul style="list-style-type: none"> Zentrales Telefonbuch, gehostet von N770: 2000 Einträge oder 2 MB Ein Eintrag enthält Name und Vorname Die Telefonnummern können nach Büro, Mobiltelefon und Zuhause kategorisiert werden Telefonliste durchsuchbar (Sofortsuche) nach Namen Suchfunktion und Online-Rückwärtssuche Namensersetzung in lokalen Telefonbüchern und Online-Verzeichnissen (automatische Suche) |
| | Online-Verzeichnisse | <ul style="list-style-type: none"> Online-Verzeichnisse über LDAP(S) Link zu externen LDAP(S)-Telefonbüchern (bis zu 10) XML-Verzeichnisse XSI-Verzeichnisse (BroadSoft) |
| | Anruflisten | <ul style="list-style-type: none"> Anruflisten für bis zu 50 Einträge (entgangen, empfangen, gewählt) Rufnummern können aus der Anrufliste gespeichert werden Anruflisten mit Rufnummer (CLIP/CNIP) und Datum/Uhrzeit für alle Anrufe und für ausgehende, angenommene oder verpasste Anrufe Broadsoft XSI-Anrufliste |
| Telefonie | Telefoniegeräte | <ul style="list-style-type: none"> Hinzufügen und Verwalten von bis zu 100 DECT-Geräten SIP Deregistrierung wenn Mobilteil außer Reichweite / Ausschalten des Mobilteils oder Stromausfall führen nicht zu einer Deregistrierung des SIP-Kontos |
| | Funktionen | <ul style="list-style-type: none"> Anzeige des individuellen Namens jedes Telefongerätes Nachrichtenanzeige (MWI) einstellbar Signalisierung von Voicemail durch SIP-MWI (Message Waiting Indicator) Länderspezifische Ruftöne (bereitstellbar) |
| | VoIP | <ul style="list-style-type: none"> Bis zu 100 SIP-Konten DECT-Sync/A-Sync-Status mit SIP-Registrierung verbinden (Mobilteil ausgeschaltet oder außerhalb der Reichweite/SIP-Registrierung löschen) SIP (RFC3261, RFC2396, RFC2976) DTMF (SIP Info / RFC 2833, Inband) |
| | DECT | <ul style="list-style-type: none"> 30 gleichzeitige Anrufe |
| Signalisierung & Displayanzeigen | CLIP | <ul style="list-style-type: none"> CLIP, CNIP: Namensanzeige für eingehende Anrufe, ausgehende Anrufe, verpasste Anrufe und die Wahlwiederholungsliste |

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| Stromversorgung | Power over Ethernet | <ul style="list-style-type: none"> PoE IEEE 802.3af, Klasse 1 |
| | Stromversorgung | <ul style="list-style-type: none"> EU: Bestellnummer: L36280-Z4-X706 UK: Bestellnummer: L36280-Z4-X745 |
| Konnektivität | Frequenz | <ul style="list-style-type: none"> 1880-1900 MHz (Europa) 1910-1930 MHz (Lateinamerika) 1910-1920 MHz (Brasilien) 1880 MHz-1895 MHz (Süd-Ost-Asien/Taiwan) US-Variante verfügbar |
| | LAN-Verbindung | <ul style="list-style-type: none"> Ethernet RJ45 10/100 Mbps |
| Kompatibilität | Standards | <ul style="list-style-type: none"> DECT EN 300 175-x Standards: GAP / pnCAP Unterstützung von 120 DECT-Kanälen |
| | Gigaset Mobilteile | <ul style="list-style-type: none"> S700H PRO, R700H PRO, R700H protect PRO, SL800H PRO, SL850H PRO Kompatibilitätsinformationen: wiki.gigasetpro.com |
| Funktionen | Platzierbar auf dem Schreibtisch | <ul style="list-style-type: none"> Ja |
| | Wandmontagefähig | <ul style="list-style-type: none"> Ja |
| | Deckenmontagefähig | <ul style="list-style-type: none"> Ja |
| Regularien / Spezifikationen | Zulassungen | <ul style="list-style-type: none"> Zulassungen: CE |
| | Schutzklasse | <ul style="list-style-type: none"> Schutzklasse IP20 (innen) |
| Wahlfunktionen | Funktionen | <ul style="list-style-type: none"> Anrufumleitung: CFU, CFNR, CFB Gesprächweiterleitung (RFC5589) Gespräch weiterleiten: Mit Rückfrage, ohne Rückfrage, blind Gespräch halten/makeln/wiederaufnehmen Gespräch zurückweisen Anklopfen CLIR Unverwechselbares Klingeln (Intern/Extern/Gruppe/Tür/Notruf/Optional) Anklopfen (call waiting) pro Telefongerät aktivierbar/deaktivierbar Anzeige für Anzahl verpasster Anrufe/neue Sprachnachrichten aktivierbar/deaktivierbar Namensanzeige für eingehende Anrufe, ausgehende Anrufe, entgangene Anrufe und die Wahlwiederholungsliste |
| | Wählfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> Anrufweiterleitung Die Rufumleitung kann aktiviert/deaktiviert werden (immer, bei besetzt und bei Nichtmelden) Broadsoft Feature Sync (DND und Call Forward) |
| | Vorwahl | <ul style="list-style-type: none"> Ortsvorwahl und Vorwahlen editierbar Vorwahlen können zu ausgehenden Nummern hinzugefügt werden (aktivierbar/deaktivierbar) Vorwahl (Landesvorwahl und Ortsvorwahl) Ländercodes sind über Voreinstellungen wählbar |
| | Gleichzeitige Anrufe | <ul style="list-style-type: none"> 30 gleichzeitige externe Anrufe pro DECT-Basisstation |
| | Telefonkonferenzen | <ul style="list-style-type: none"> Telefonkonferenzen mit 3 Teilnehmern |
| | Wahlverfahren | <ul style="list-style-type: none"> DTMF (Audio, RFC2833, SIP Info, automatisch) Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---|
| | Wahlwiederholung | <ul style="list-style-type: none"> • Direktwahl aus der Anrufliste möglich |
| Menü | Betrieb | <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Konfiguration über Webbrowser • Intuitive Menüführung für einfache Bedienung • Bequeme Menüführung in verschiedenen Sprachen (ENG, FRA, ESP, ITA, GER, POL, RUS, CZE, GRC, PRT, NLD und TUR) |
| Reichweiten | DECT | <ul style="list-style-type: none"> • Im Freien: Bis zu 300 m; in Gebäuden: Bis zu 50 m • Antennendiversität |
| Betrieb mehrerer Mobilteile | Anzahl Mobilteile | <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 100 Gigaset DECT-Mobilteile können angemeldet werden • Definieren von Sende- und Empfangskonten für ein Mobilteil • Für weitere Informationen: wiki.gigaset.com |
| Konfiguration über Webbrowser | Web-Konfigurator | <ul style="list-style-type: none"> • Administratorfreundliche Konfiguration über Konfigurationsdatei • Firmware-Upgrade/-Downgrade • Funktionen zur Sicherung und Wiederherstellung • Protokollierung auf externen Syslog-Servern |
| | LAN | <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet RJ45 10/100 Mbps • 10/100 Base-T Auto MDI/MDIX Ethernet LAN Port • IPv4-Adresstyp: statisch und automatisch • Subnetzmaske unterstützt • Standard-Gateway • Bevorzugter DNS-Server wird unterstützt • Unterstützt alternative DNS-Server |
| | Netzwerk | <ul style="list-style-type: none"> • SNTP • DNS SRV-RR (RFC2782) • Failover: DNS SRV, Failover Server • VLAN (IEEE 802.1q), VLAN identifier (LAN), VLAN priority (LAN) • Betrieb an Routern mit automatischer Vergabe der IP-Adresse (DHCP) • DHCP (Option: 6, 42, 60, 114, 120) • DHCPv4 (RFC2131) • SIP (RFC3261, RFC2543, RFC2396) • SDP (Session Description Protocol, RFC4566, RFC3264, RFC3555) • RTP (RFC3551, RFC3555, RFC2833) • SRTP • HTTP • HTTPS • IPUI-Provisioning • xHTML-Anwendungen (kundenspezifisch) |
| | Netzstandard | <ul style="list-style-type: none"> • Internetprotokoll: IPv4 (RFC0791) • DNS SVR (Domain Name System) • TCP, UDP |
| | Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> • TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 für HTTPS und SIP, SIPS • SIP (RFC3261, RFC2396, RFC2976) • HTTP/Digest-Authentifizierung (RFC2617) • Suche nach SIP-Server (RFC3263) • Gesprächsweiterleitung (RFC5589, RFC3515, RFC3891, RFC3892) • MWI (RFC3265, RFC3842) • SDP (RFC4566, RFC3264, RFC3555) |

| | | |
|--|---------------------|---|
| Netzwerk-spezifikationen | | <ul style="list-style-type: none"> • RTP (RFC3550, RFC3551, RFC3555, RFC2833), SRTP, RTCP • IPv4, IPv6,1, SNTP, DHCP (Option 1, 3, 6, 12, 15, 28, 42, 114, 120), DNS, TCP, UDP, VLAN (IEEE 802.1q) • DNS SRV • Alle Zertifikate akzeptieren/aktivieren/deaktivieren • Anzeige von Zertifikatsnamen und Typ • Zertifikate bearbeiten: Details anzeigen, entfernen • Zertifikate importieren • Client-Zertifikat Unterstützung (Zertifikat und privater Schlüssel hochladbar) • HTTP-Authentifizierung (HTTP Digest-Benutzername, HTTP Digest-Passwort) • HTTPS (Server/Client) • HTTPS-Webzugriff auf den Gerätemanager |
| | Quality of Service | <ul style="list-style-type: none"> • Class of Service (CoS) • Bandbreitenmanagement zur Priorisierung von Services • QoS (RFC2474, RFC2475) • SIP ToS, Diffserv • RTP ToS, Diffserv • DSCP • Differentiated Services Code Point (DSCP)-Unterstützung • IEEE 802.1q • IEEE 802.1p portbasierte Priorität am LAN-Port, anwendungsbasierte Priorität am WAN-Port • IEEE 802.1Q VLAN-Tagging |
| | Provisionierung | <ul style="list-style-type: none"> • Auto-Provisioning über HTTP/HTTPS, TR-069 auf Anfrage • Benutzerspezifisches Auto-Provisioning über MAC-Adresse und XML-Konfigurationsdatei • Firmware-Upgrade/-Downgrade • Daten-Server (URL) editierbar • Provisionierungsvorgang manuell startbar über Gigaset Redirect and Provisioning Environment (GRAPE) |
| | Wartung und Service | <ul style="list-style-type: none"> • Firmware-Updates vom Server (dateibasiert, geplant), aktualisiert automatisch alle Basisstationen • Speichern und Wiederherstellen • Syslog • SNMPv3 • Sync over DECT, Sync over LAN oder gemischter Modus • Befehlszeilenschnittstelle (CLI) für Servicefälle • Fern-Reset der Basisstation über Ein-/Ausschaltvorgang • uaCSTA • PCAP-Tracing über CLI • Visualisierungstool |
| Alarm, Messaging, Location (AML) Unterstützung | Alarm | <ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil kann einen Alarmruf aufbauen/ein Alarmereignis festlegen (MQTT) (Merkmale und Funktionen sind abhängig von der jeweiligen SIP-Telefonanlage. AML-Funktionen abhängig von Anwendungsserver, Konfiguration und Mobilteil-Modell. Für weitere Informationen besuchen Sie wiki.gigasetpro.com. • Alarmruf über Funktionstaste aufbauen (Merkmale und Funktionen sind abhängig von der jeweiligen SIP-Telefonanlage. AML-Funktionen abhängig von Anwendungsserver, Konfiguration und |

| | | |
|--|------------------|---|
| | | <p>Mobilteil-Modell. Für weitere Informationen besuchen Sie wiki.gigasetpro.com.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Alleinarbeiterschutz (DGUV zertifiziert) mit Unify OpenStage M3 Plus / M3 Ex Plus Mobilteil und tetronik DAKS Server |
| | Messaging | <ul style="list-style-type: none"> Anbindung von bis zu 10 Applikationsservern (Alarm-/Nachrichtenserver) über MQTT-Schnittstelle Senden von Nachrichten an Mobilteile mit Signalisierung und Anzeige nach Priorität (5 Prioritätsstufen) Spezifische Warntöne Sammeln von Benutzerreaktionen über Softkeys (bis zu 10 Antwortoptionen) und Senden an den Alarmserver Anrufaufbau im Zusammenhang mit der Antwort auf die Nachricht anbieten Posteingang für Nachrichten SIP-Messaging für Klartext, in Anwendungsfällen ohne Alarmserver Einstellung der Lautstärke Verschiedene Icons Vibration Übergehen der Stummschaltung |
| | Location | <ul style="list-style-type: none"> Der Alarmserver kann Daten über die DECT-Umgebung (RSSI) und Bluetooth-Beacons von einem Mobilteil abrufen, um die genaue Position zu berechnen (Merkmale und Funktionen sind abhängig von der jeweiligen SIP-Telefonanlage. AML-Funktionen abhängig von Anwendungsserver, Konfiguration und Mobilteil-Modell. Für weitere Informationen besuchen Sie wiki.gigasetpro.com.) |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|---|
| Energieeffizienz | Energieeffizienz | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsaufnahme 2,1W: Als vernetztes Gerät mit hoher Netzwerk-Verfügbarkeit erfüllt dieses HiNA-Gerät die (EU) 2023/826 Ökodesign-Anforderungen an den Energieverbrauch <7W Der vorgesehene Verwendungszweck umfasst VoIP Telefonie, Notrufe sowie xhtml-Onlinedienste. Um diese Dienste verzögerungsfrei zu gewährleisten, verfügt das Gerät über keine Stromsparfunktion oder vernetzten Bereitschaftsbetrieb. Dies könnte eine erhöhte Stromaufnahme zur Folge haben |
|-------------------------|-------------------------|---|

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Abmessungen & Gewichte | Basisstation | <ul style="list-style-type: none"> Basisstation: 180 x 110 x 42 mm (H x B x T) Gewicht (ungefähr): 220 g |
| | Verpackung | <ul style="list-style-type: none"> 223 x 163 x 65 mm (H x B x T) Gewicht (ungefähr): 380 g |

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Bestell- informationen | Farbe | <ul style="list-style-type: none"> Polar-Weiß |
| | Bestellnummer | <ul style="list-style-type: none"> S30852-H2736-R101 |
| | Netzteil (optional, wenn kein PoE/PoE-Injektor vorhanden) | <ul style="list-style-type: none"> EU: Bestell-Nr. L36280-Z4-X706 UK: Bestell-Nr. L36280-Z4-X745 |
| | Lizenzen für Alarm, Messaging, Location (AML) | <ul style="list-style-type: none"> Messaging Lizenz N670/N870 (Lizenz pro Mobilteil), Bestellnummer: S30852-H2714-X11 Location inkl. Messaging Lizenz N670/N870 (Lizenz pro Mobilteil), Bestellnummer: S30852-H2714-X21 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| Umgebungs- bedingungen | Betriebstemperatur | <ul style="list-style-type: none"> 5°C bis 45°C |
| | Lagertemperatur | <ul style="list-style-type: none"> -20°C bis 70°C |
| | Relative Luftfeuchtigkeit | <ul style="list-style-type: none"> 20% bis 75% (nicht kondensierend) |

| | | |
|---------------------|----|--|
| Lieferumfang | 1x | <ul style="list-style-type: none"> Basisstation |
|---------------------|----|--|

| | | |
|--|----|---|
| | 1x | <ul style="list-style-type: none">• Sicherheitsdatenblatt |
| | 1x | <ul style="list-style-type: none">• Schrauben |

Datenblatt 25.08.2025
Version
