

M58



DECT



Bluetooth



SmartLabel

Coque
antibactérienneShared Call
Emulation
(SCE)

Répertoire

Mise à jour
OTA

M58 - Téléphone fixe DECT

Le M58 est parfait pour un usage identique au téléphone fixe sans réseaux câblés VoIP supplémentaires. Avec son grand écran couleur 5", son nouveau design et son boîtier antibactérien, l'utilisateur dispose d'un téléphone de bureau sans fil à part entière. Tous les paramètres peuvent être effectués de manière centralisée à l'aide du provisionnement automatique, les mises à jour logicielles sont effectuées directement si nécessaire.

À l'aide de 8 des 24 boutons LED programmables, l'émulation de la fonction système de Snom (Shared Call Emulation) peut être activée en plus des fonctions standard. Jusqu'à 16 appels peuvent être distribués, mis en attente et supervisés sur une base DECT M500 sans aucune connaissance en programmation et indépendamment du fournisseur VoIP. Les écouteurs Bluetooth sont bien sûr également pris en charge.

Variantes de produits



M58 | UE | PN 00004631



M58 | Royaume-Uni | PN 00004632

Base

- Information produit
 - Téléphone de bureau DECT
 - Couleur : noir
 - Coque antibactérienne
- Placement : intérieur, bureau

Dimensions et poids

- Dimensions (L x l x H, env.)
 - 175 mm x 240 mm x 210 mm avec pied
- Poids (environ)
 - 1,051 kg avec pied

Affichage et indicateurs

- Affichage
 - Affichage TFT à cristaux liquides (LCD), rétro-éclairé
 - Taille (diagonale) : 5,0" (127 mm)
 - Résolution : 480 x 272 pixels
- 13 indicateurs LED
 - Indication du statut d'appel : 1 LED rouge
 - Notification d'appels manqués | Indication d'attente de message (MWI) : 1 LED rouge
 - Indication de l'état des touches de fonction : 8 LEDs double couleur (rouge / vert)
 - Indication de l'état des touches audio : 3 LED (1 rouge / 2 vertes)

Clavier et touches de fonction

- 44 touches physiques
- 12 touches (clavier de téléphone ITU standard)
- Touche de navigation à 5 directions
- 4 touches de fonction contextuelles

- 8 touches SmartLabel (avec LED bicolore)
 - Mappage des touches jusqu'à 24 fonctions (8 touches x 3 pages)
- 5 touches audio dédiées
 - Muet (avec LED rouge), Haut-parleur (avec LED vert), Casque (avec LED vert), Volume + / - (bascule)
- 10 touches de fonction dédiées
 - Ok, Annuler, Message (avec LED rouge), Répertoire, Touche Bis, Historique des appels, Réglages, [Interphone](#), Mise en attente des appels, Pages PFK

Caractéristiques audio

- Récepteur cordé
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Mode haut-parleur
- [Connectivité au casque](#)

Interfaces et connexions

- M58 options d'alimentation
 - Adaptateur secteur : 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 150 mA | 5 V DC / 1 A
- Interfaces câblées
 - Casque : prise RJ9-4P4C
 - Adaptateur secteur : connecteur coaxial
 - Récepteur cordé : prise RJ9-4P4C
- Interfaces sans fil
 - DECT
 - Casque (Bluetooth) : [Bluetooth](#)
- Capteurs
 - Capteur de commutateur de crochet

Interfaces utilisateur et configuration

- Configuration et configuration via une interface utilisateur pilotée par menu (PUI)
 - **Langues** : Anglais, Français, italien, espagnol, allemand, néerlandais, grec, russe
- Localisation
 - Fuseau horaire, tonalité d'appel

Gestion du répertoire et fonctionnalités d'appel

- Gestion du répertoire
 - Annuaire local avec jusqu'à 200 entrées
 - LDAP (annuaire téléphonique basé sur un serveur)¹
 - Annuaire central sur la base avec jusqu'à 500 entrées partagées¹
 - **Supporte les listes de contacts XML**¹
- Caractéristiques de l'appel sortant
 - Composition abrégée
 - Recomposition (via le journal d'appels composés)
 - Identification d'appels entrants (CLIP)
 - **Interphone**¹
 - Paging¹
- Caractéristiques des appels entrants
 - **Appel en attente**
 - Réponse automatique
 - **Déviation d'appel**
- Caractéristiques des appels connectés
 - Fonction micro muet
 - Mise en attente des appels
 - **Transfert d'appel direct**
 - **Transfert d'appel avec message**
 - 2+1 conférence locale

- Mise en attente¹
- Parcage des appels / récupération des appels¹
- Caractéristiques associées
 - Historique des appels
 - Shared Call Emulation²
 - **Surveiller/intercepter les appels d'un autre poste (Busy lamp field)**¹
 - Paging zones¹
 - Groupe d'intercom¹

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT
 - Authentification/encodage du socle et du téléphone
 - Audio à large bande
- Bande de fréquence : 1 880 - 1 900 MHz
- Puissance de sortie : < 250 mW
- Couverture
 - Jusqu'à 50 m portée intérieure
 - Jusqu'à 300 m portée extérieure
- Caractéristiques associées
 - Mise à jour du logiciel "over-the-air in (SUOTA)
 - Inscription automatique lorsque non enregistré
 - Synchronisation date et heure à partir de la base

Technologies de réseau

- **Bluetooth**
 - Profil de casque (HSP)
 - Portée en intérieur : 10 m

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement : 0 °C - 40 °C

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Téléphone de bureau DECT M58
 - Adaptateur secteur
 - Pied
 - Récepteur cordé

- Documentation
 - Guide d'installation rapide (QIG)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Stations de base
 - M500 (PN 00004628)
- Adaptateur secteur
 - UE : M58 PSU (PN 00004642)
 - Royaume-Uni : M58 PSU (PN 00004643)

¹ Fonction uniquement disponible lorsqu'il est associé au M500

² Shared Call Emulation : fonctionnalité unique de Snom emulation mise en attente et prise de ligne

Aperçu de la gamme



M500



M55



M58

Responsabilités

Plus d'informations : [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Informations de garantie](#) | [Homologations de type](#)

Snom est une marque déposée de Snom Technology GmbH en Allemagne, aux Etats-Unis, et dans d'autres régions et pays. Sauf indication contraire, toutes les marques mentionnées dans ce document, en particulier les noms de produits, sont des marques protégées de Snom Technology GmbH. Tout autre nom de produit ou de société est la propriété de ses détenteurs respectifs. Snom se réserve le droit de modifier les fonctionnalités des produits mentionnés dans ce document sans avertissement préalable. Snom décline toutes responsabilités en cas d'erreurs survenues lors de l'impression du document.